

汎用 USB バスパワー機器のバッテリー外部電源装置です！

各種 USB バスパワー電子機器に対し、電池式外部電源でパソコンのバッテリー負担を減らします。

USB Battery Box / W0079

主な用途


- USB バスパワーで動作する電子機器に対応
- パソコンからの電源供給を止め、DC5V 外部電池パックとして活用
- パソコン側は USB-B コネクタ、接続機器側は USB-A コネクタ（電源供給側）

本製品（W0079）は、USB バスパワー（DC5V）で動作する各種電子機器に対し、単三乾電池 6 本で 5V を供給します。USB バスラインを經由しますので、扱いが簡単です。電池電圧低下アラーム（赤 LED）機能が付いています。



■使用例

汎用 USB バスパワー電子機器



USB ケーブル(?-A)

W0079



USB ケーブル(B-A) 0.5m

本製品範囲

ノートパソコンやタブレット



■主な定格・性能

- 外形寸法 100(W)×122 (D) ×40 (H) mm 質量 450g（電池 6 本含む）
- 電源電圧 入力 DC9~7.2V（単三乾電池 6 本、アルカリ、ニッケル水素充電電池も可）
- 出力電圧 DC5V±3%（青 LED 点灯）
- 警報 電池電圧が 6.6V 以下でワーニング（赤 LED 点灯）が点灯。
- 負荷許容 500mA 以内で使用可。
- 電池容量 厳密には使用する電池や負荷容量に依存する。目安として負荷電流 200mA の時、マンガン電池（0.6AH）、アルカリ乾電池（2AH）、ニッケル水素電池（2AH）程度。
※参考 Wattsystem 社製、マイク動揺計/W0081、MicrGsensor/W0075 等と接続した場合、アルカリ乾電池で約 10 時間以上使用可。
- 付属品 USB ケーブル（B-A）0.5m×1 本、 アルカリ乾電池×6 本、

●販売店

●製造元



有限会社ワットシステム

URL <http://www.wattsystem.co.jp/>

〒365-0041 埼玉県鴻巣市小松 4 丁目 2 番 27 号 B101

Tel/Fax 048-541-9551 e-mail sales@wattsystem.com 販売 WEB wattsystem.com/